

Tableau de compatibilité logicielle des terminaux



Systèmes	COMfortel													
	1200	1400	1600	2600	1400 IP	2600 IP	D-110	D-210	D-400	D-600	C-400	WS-500S	WS-500M	SoftPhone
COMpact 3000 gamme	≥ 4.0L	≥ 4.0L	≥ 4.0L	≥ 4.0L	seul. std. SIP	seul. std. SIP	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	-	-	-
COMpact 4000	≥ 1.6A	≥ 1.6A	≥ 1.6A	≥ 1.6A	≥ 2.2E	≥ 2.2E	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	≥ 7.4B	≥ 7.4B	≥ 8.4A
COMpact 5200/5200R	≥ 2.0A	≥ 2.0A	≥ 2.0A	≥ 2.0A	≥ 2.6E	≥ 2.6E	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	≥ 7.4B	≥ 7.4B	≥ 8.4A
COMpact 5500R	≥ 2.0A	≥ 2.0A	≥ 2.0A	≥ 2.0A	≥ 2.6E	≥ 2.6E	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	≥ 7.4B	≥ 7.4B	≥ 8.4A
COMmander 6000 gamme	≥ 6.0E	≥ 6.0E	≥ 5.4B	≥ 5.4B	≥ 6.0E	≥ 6.0E	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓	≥ 7.4B	≥ 7.4B	-
COMtrexx Business	-	-	-	-	seul. std. SIP	seul. std. SIP	≥ 1.4	≥ 1.4	≥ 1.4	≥ 1.4	✓	≥ 1.4	≥ 1.4	≥ 1.6
COMtrexx VM, Adv.	-	-	-	-	seul. std. SIP	seul. std. SIP	≥ 1.4	≥ 1.4	≥ 1.4	≥ 1.4	✓	≥ 1.4	≥ 1.4	≥ 1.6
COMuniq ONE	-	-	-	-	-	-	≥ 2.2A	≥ 2.2A	≥ 2.2A	≥ 2.2A	✓ ²	✓ ³	✓ ³	-

Commentaires:

- ≥ X.X En vert la version du logiciel minimale nécessaire pour le terminal (≥ = égale ou supérieure)
- ≥ X.X En bleu la version du logiciel minimale nécessaire pour le système (≥ = égale ou supérieure)
- ✓ Ce terminal est pris en charge par ce système sans contrainte logicielle.
- Ce terminal n'est supporté pas par ce système. Une autre architecture doit être envisagée.
- ¹ Les téléphones de la série D sont des téléphones SIP standard ouvert - mais en combinaison avec les systèmes FONTevo, ils prennent en charge: Connexion/déconnexion de groupe / Changement de configuration / Transfert d'appel DDI/MSN/abonné / MDN
- ² Le premier provisionnement doit être effectué manuellement (mise à jour à suivre)
- ³ Le firmware sera mis à jour lors de l'installation.