

# **COMfortel M-530**

**DECT-Mobilteil**

## **Erweiterte Informationen**



---

# Inhalt

Sicherheitshinweise .....	3
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	4
Grundkenntnisse .....	5
Telefonieren .....	14
Netzdienste .....	18
Telefonbuch des Mobilteils .....	23
LDAP .....	26
Anruflisten .....	28
Netz-Anrufbeantworter .....	29
Akustikprofile .....	30
Spot-LED .....	31
Kalender .....	32
Wecker .....	34
Schutz vor unerwünschten Anrufen .....	35
Mobilteil einstellen .....	36
Kundenservice & Hilfe .....	46
Anhang .....	48
Index .....	50

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel für den LAN-Anschluss und schließen Sie dieses nur an die dafür vorgesehenen Buchsen an.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.





Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind.

## Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

# Grundkenntnisse

## Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Ist das Mobilteil mit einer PIN gesichert, benötigen Sie diese zum Entsperren.

Einschalten: ▶  lang drücken

Ausschalten: ▶  lang drücken ▶ ... mit  Mobilteil-PIN eingeben (falls ungleich 0000)

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 














Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.








Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.










## Tasten

	Abheben-Taste		Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

## Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:



- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  <b>Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ <b>Ändern</b>	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

## Steuer-Taste




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

### Im Ruhezustand



Telefonbuch öffnen

 **lang** drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen  
(falls verfügbar und konfiguriert)

 **kurz** drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar und konfiguriert)



oder: Liste der Mobilteile öffnen

### In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



## Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen

Mikrofon stumm schalten

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



In dieser Anleitung wird das Öffnen des Hauptmenüs durch Rechtsdrücken der Steuer-Taste und die Bestätigung von Funktionen durch Drücken der entsprechenden Display-Taste dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuer-Taste mittig drücken.

---

## Lautstärke-Tasten



Tasten rechts am Mobilteil drücken, um situationsabhängig die Lautstärke für **Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen, Wecker** und die Signalisierung von **Terminen** einzustellen.

---

## Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Aktuelle Funktionen der Display-Tasten

Display-Tasten

Symbole der Display-Tasten → S. 12



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern → S. 43


---

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 10.

### Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit

OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken

Eine Menüebene zurück mit

**Zurück**



Funktion ein-/ausschalten mit

**Ändern** eingeschaltet  / ausgeschaltet 

Option aktivieren/deaktivieren mit

**Auswahl** ausgewählt  / nicht ausgewählt 

## Hauptmenü

- ▶ Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **rechts**  drücken ▶ ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**


Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.



Die Hauptmenü-Funktionen sind teilweise basis-spezifisch. Das Hauptmenü kann an Ihrem Mobilteil anders aussehen.

Das Beispiel zeigt das Menü eines Mobilteils an einer COMfortel WS-500S/COMfortel WS-500M.


Beispiel



## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.


Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

- ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.


Beispiel








## Nachrichtenlisten


Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 9). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

-  auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 29)
-  in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 28)
-  in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 33)

Beispiel



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste  auf. Sie können auf folgende Nachrichtenlisten zugreifen:

- **Anrufbeantw.:** Anrufbeantworterliste (basisabhängig)
- **Netz-AB:** Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert ist
- **Entg. Anrufe:** Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 28)
- **Entg. Termine:** Liste der entgangenen Termine

**Liste öffnen:**  Gewünschte Liste auswählen. ► OK


**Ausnahme:** Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

## Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Diese Einstellung erfolgt an der Basis für jedes angemeldete Mobilteil.

# Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils  drücken.



## Messaging

Funktion nicht verfügbar



## Anruflisten

→ S. 28

Alle Anrufe
Abgehende Anrufe
Angenomm. Anrufe
Entgangene Anrufe



## Anrufbeantworter

→ S. 29

Nachricht. anhören
--------------------



## Netzdienste

Nächst. Anruf anon.
Anrufwefterschalt.
Anklopfen
Nicht stören
Rückruf aus

→ S. 19

→ S. 20

→ S. 19

→ S. 20



## Extras

Info Center
Spot-LED
Kalender
Timer
Wecker
Raumüberwachung
Direktruf
Entgangene Termine

Funktion nicht verfügbar

→ S. 31

→ S. 32

→ S. 34

Funktion nicht verfügbar

→ S. 15













## Einstellungen

Datum und Uhrzeit			→ S. 36		
Töne und Signale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesprächslautst.</li> <li>Akustikprofile</li> <li>Hinweistöne</li> <li>Vibration</li> <li>Klingeltöne (Mobil.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hörerprofile</li> <li>Freisprechprofile</li> </ul>	→ S. 39		
			→ S. 39		
		→ S. 41			
		→ S. 41			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lautstärke</li> <li>Melodien</li> <li>Zeitsteuerung</li> <li>Anonym.Rufe aus</li> <li>Stilles Laden</li> </ul>	→ S. 40		
			→ S. 40		
			→ S. 35		
			→ S. 35		
		Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Screensaver</li> <li>Farbschema</li> <li>Beleuchtung</li> <li>Aut.Tastensperre</li> </ul>		→ S. 37
				→ S. 37	
→ S. 37					
→ S. 38					
Sprache			→ S. 36		
Anmeldung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil anmelden</li> <li>Basisauswahl</li> </ul>		→ S. 44		
		→ S. 44			
Telefonie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-Rufannahm.</li> <li>Einfache Annah...</li> <li>LED-Rufsignal</li> <li>Vorwahlnummern</li> </ul>		→ S. 38		
		→ S. 41			
		→ S. 45			
		→ S. 45			
System	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil-Reset</li> <li>Mobilteil-PIN</li> <li>Geräte-Update</li> </ul>		→ S. 45		
		→ S. 45			
		→ S. 45			



## Display-Symbole



### Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke 1 % -100 %
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Profil Leise</b> aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet






Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %
	




### Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen




Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen




### Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf

## Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

# Telefonieren

## Anrufen



Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

▶ Nummer eingeben, Abheben-Taste **kurz** drücken

oder

▶ Abheben-Taste **lang** drücken, Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3,5 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt

Weitere Informationen → Betriebsanleitung der Basis

## Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit lang lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen

oder

▶ ... mit Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar)

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶ ... mit Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen (→ S. 43).

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit Nummern durchblättern  
▶ Abheben-Taste drücken

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Nummer ins Display übernehmen: ▶ **Nummer verwenden** ▶ **OK** ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶ **Alle Einträge löschen** ▶ OK

## Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 28) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (basisabhängig).

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten auswählen** ▶ OK ▶ mit **Liste auswählen** ▶ OK ▶ ... mit **Eintrag auswählen** ▶ Abheben-Taste drücken

### Beispiel



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist (→ S. 43).

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

## Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ OK ▶ **Direktruf** ▶ OK ▶ ... mit **Aktivierung** einschalten ▶ **Ruf an** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ▶ ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste **lang** drücken

## Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 38): ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Anruf ablehnen: ▶ Auflegen-Taste drücken

---

## Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.





Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 18)

---

## Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfon signalisiert während eines externen Gespräches einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- ▶ Anruf abweisen: ▶ **Abweisen** drücken
- ▶ Anruf annehmen: ▶ **Abheben** drücken ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- ▶ Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen**  
▶ **OK**  
oder  
▶ Auflegen-Taste  drücken


---

## Während eines Gesprächs

---

### Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Taste  drücken.



Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten


---

### Gesprächsübergabe

Externen Anruf an die VoIP-Verbindung mit einem zweiten externen Teilnehmer verbinden (providerabhängig).

- ▶ Mit Display-Taste **Rückfr.** externe Rückfrage aufbauen ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten ▶ Display-Taste **Transf.** drücken ... das bisherige Gespräch wird beendet und die Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Teilnehmer aufgebaut oder ▶ Taste  drücken ... das Gespräch wird übergeben



Die Taste  kann an der Basis mit anderen Leistungsmerkmalen belegt sein.  
→ Betriebsanleitung der Basis



---

## Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

▶ Lautstärke-Tasten  

oder

▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**




Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

---

## Mikrofon stumm schalten



Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

---

## Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

**Während eines Gesprächs:** Empfindlichkeit des Mikrofons in vier Stufen einstellen. Damit erreichen Sie eine bessere Akustik in lauten Umgebungen und im Falle eines Echos.

▶ Taste  lang drücken ▶ ... mit  Mikrofonempfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern** ... die Änderung wirkt sofort und gilt auch für die folgenden Gespräche



Wenn Sie die Einstellung nicht sichern, gilt sie nur für das aktuelle Gespräch.


---

## Netzdienste



Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, können Netzdienste auch von der TK-Anlage bereitgestellt werden. Informationen erhalten Sie ggf. vom Betreiber der TK-Anlage.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:


- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr., Konf.**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

---

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

---

## Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

## Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

### Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶ **Nächst. Anruf anon.** ▶ **OK** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

## Übernahme des Namens aus dem Online-Telefonbuch

Statt der Nummer des Anrufers kann auch der Name angezeigt werden, unter dem er im Online-Telefonbuch gespeichert ist.



Der Anbieter des Online-Telefonverzeichnisses unterstützt diese Funktion.

Die Anzeige des Anrufernamens ist über den Web-Konfigurator aktiviert.

Der Anrufer hat die Übertragung der Rufnummer beauftragt und nicht unterdrückt.

Das Telefon hat eine Verbindung zum Internet.

Die Rufnummer des Anrufers ist nicht im lokalen Telefonbuch des Mobilteils gespeichert.

## Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen ablehnen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Anklopfen ablehnen** ▶ **OK** ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln**) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz**).

### Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Netzdienste** auswählen ▶ **Anklopfen** ▶ **OK** ... dann  
Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen  
Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.



---

## Rückruf



---

### Bei Besetzt/Nichtmelden






Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

### Rückruf einleiten

► Optionen ►  Rückruf ► OK ► Auflegen-Taste  drücken

### Rückruf vorzeitig löschen

►  ► ... mit   Netzdienste auswählen ► OK ►  Rückruf aus ► OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste  drücken



Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.





Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.


Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ► **Abbruch**

---



## Anrufweberschaltung

Bei der Anrufweberschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



►  ► ... mit   Netzdienste auswählen ► OK ►  Anrufweberschalt. ► OK ► ... dann

Ein-/ausschalten: ► **Status:** ... mit  Ein oder Aus auswählen

Nummer für Weberschaltung eingeben:

►  An Telefon-Nr. ► ... mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

►  Wann ► ... mit  Zeitpunkt für Weberschaltung auswählen

**Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet

**Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.


**Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ► **Senden**

## Gespräche mit drei Teilnehmern


### Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.


- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

### Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert



oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet




### Makeln


Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

### Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet



---

## Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann


Konferenz einleiten:


- ▶ **Konf.** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde. Der zweite Teilnehmer wird gehalten.

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:


- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. das Mobilteil in die Ladestation stellt.


# Telefonbuch des Mobilteils

Das Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil.

## Telefonbuch öffnen

▶  lang drücken

oder

▶ situationsabhängig die Display-Taste 



## Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 200


Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, CLIP-Melodie (VIP)

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern  
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen  
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen




## Eintrag erstellen

▶ Telefonbuch öffnen ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:



Namen / Nummern:

▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben

Jahrestag:

▶ ... mit  Jahrestag ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (Nur optisch oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP) :

▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine CLIP-Melodie (VIP) zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel



Neuer Eintrag

Vorname:  
Robert

Nachname:  
/

Tel. (Privat):  
/

Abc

< C Sichern





Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.





Für CLIP-Melodie (VIP) : die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

## Text eingeben




### Eingabeposition




- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


### Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen:  **lang** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen:  **lang** drücken

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken  
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**



Neuer Eintrag

Vorname:  
Peter

Nachname:

Tel. (Privat):

Abc

< C Sichern





Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

### Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen



- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  zum gesuchten Namen blättern

oder


- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ Telefonbuch öffnen ▶  **lang** drücken

### Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder



- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**



---

## Einträge löschen

**Einen** Eintrag löschen:

Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  Eintrag löschen ▶ **OK**

**Alle** Einträge löschen:

▶ Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶  Liste löschen ▶ **OK**

---

## Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**


Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

---

## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶  Speicherplatz ▶ **OK**

---


## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:



- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus einem öffentlichen Online-Telefonbuch oder Branchenverzeichnis
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch.** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **OK**

Oder:

▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶  Nummerntyp auswählen. ▶ **OK** ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten) ▶ **Sichern.**

## LDAP

Dem Telefon können per LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) bis zu 10 Telefonbücher einer TK-Anlage zur Verfügung gestellt werden.



LDAP-Server (zum Beispiel eine TK-Anlage) und mindestens ein LDAP-Konto müssen eingerichtet und konfiguriert sein (→ Anleitung der TK-Anlage).

Einstellungen müssen in der Basis vorgenommen werden (→ Anleitung der Basis).

### Haftungsausschluss

Auerswald GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Verfügbarkeit dieses Dienstes. Diese Leistung kann jederzeit eingestellt werden.

## Netz-Telefonbuch öffnen

▶ **kurz** drücken ... das Netz-Telefonbuch bzw. die Liste der Online-Telefonbücher wird mit providerspezifischen Namen angezeigt ▶ ... mit Netz-Telefonbuch oder Branchenbuch aus der Liste auswählen ▶ **OK**



Die Anzahl der angezeigten Kontakte ist auf 50 voreingestellt. Sind in einem Telefonbuch mehr als 50 Kontakte angelegt, so wird das Telefonbuch nicht vollständig angezeigt. In diesem Fall muss aktiv nach dem gewünschten Eintrag gesucht werden. Die Anzahl kann an der Basis eingestellt werden (→ Anleitung der Basis).

Für die Verbindung zum Netz-Telefonbuch fallen keine Kosten an.

## Eintrag suchen

▶ Netz-Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶ **Neue Suche** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Suchkriterien eingeben ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Suchen**

**Nach einer Rufnummer suchen:** ▶ Name und Stadt eingeben

Name/Branche: ▶ ... mit Namen, Teil eines Namens bzw. Branche eingeben (max. 30 Zeichen)

Stadt: Die zuletzt eingegebenen Städtenamen werden angezeigt (maximal 5).

▶ ... mit Namen der Stadt eingeben, in der der gesuchte Teilnehmer wohnt (max. 30 Zeichen)

▶ oder mit einen der angezeigten Städtenamen auswählen

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet

Stadtangabe nicht eindeutig: ... es werden mögliche Städtenamen angezeigt ▶ ... mit einen Städtenamen auswählen ▶ **OK**

**Nach einem Namen suchen (Rückwärtssuche):** ▶ Rufnummer eingeben

Nummer: ▶ ... mit Nummer eingeben (max. 30 Zeichen)

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet



Das gewählte Netz-Telefonbuch unterstützt die Nummernsuche.

### Keine Einträge gefunden, auf die die angegebenen Suchkriterien zutreffen:

- Neue Suche starten: ▶ **Optionen** ▶ **Neue Suche**

### Zu viele Einträge gefunden:

- Detailsuche starten: ▶ **Detail**
- Im Display wird die Anzahl der Treffer angezeigt (provider-abhängig).  
Trefferliste anzeigen: ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen**

## Detailsuche starten

Eine Detailsuche schränkt die Trefferanzahl einer vorherigen Suche durch weitere Suchkriterien (Vornamen und/oder Straße) ein.

- ▶ Ergebnisliste einer Suche über **Neue Suche** ▶ **Detail** ▶ ... Suchkriterien eingeben, z. B. Vornamen oder Straße ▶ **Suchen**

oder

- ▶ Netz-Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶ **Detailsuche** ▶ **OK** ... die Suchkriterien der vorherigen Suche werden übernommen und in die entsprechenden Felder eingetragen ▶ ... Suchkriterien ändern bzw. ergänzen, z. B. Vornamen oder Straße eingeben ▶ **Suchen**

## Suchergebnis (Trefferliste)

Der erste gefundene Eintrag wird angezeigt. Rechts oben steht die laufende Nummer des angezeigten Eintrags und die Anzahl der Treffer (z. B. 1/50).

Beispiel

LDAP	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Ansehen	Optionen

- Durch die Liste blättern: ▶
- Eintrag vollständig anzeigen: ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen** ... alle Informationen des Eintrags werden ungekürzt angezeigt ▶ ... mit durch den Eintrag blättern
- Suchkriterien verfeinern und Trefferliste einschränken: ▶ **Optionen** ▶ **Detailsuche** ▶ **OK** (→ S. 27)
- Neue Suche starten: ▶ **Optionen** ▶ **Neue Suche** ▶ **OK**
- Nummer ins lokale Telefonbuch übernehmen: ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ▶ ... mit **<Neuer Eintrag>** oder bestehenden Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird gespeichert, der gesamte Name wird ins Feld **Nachname** des lokalen Telefonbuchs übernommen

## Teilnehmer anrufen

- ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Enthält der Eintrag nur eine Nummer, wird diese gewählt.

Enthält der Eintrag mehrere Telefonnummern, wird eine Liste der Nummern angezeigt.

- ▶ Nummer auswählen ▶ **Wählen**

# Anruflisten



Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

## Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel an einer COMfortel-Basis

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  - Entgangene Anrufe,
  - Angenomm. Anrufe,
  - Abgehende Anrufe
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Alle Anrufe	
Frank	
Heute, 15:40	[3]
089563795	
13.05.1919, 18:32	
Susan Black	
12.05.19, 13:12	
Ansehen	Optionen

## Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

Über Menü: ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

## Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

## Weitere Optionen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK

Eintrag löschen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK

## Netz-Anrufbeantworter



Die TK-Anlage stellt Netzanrufbeantworter zur Verfügung.

Der Netzanrufbeantworter ist an der Basis eingerichtet und aktiviert (→ Anleitung der Basis).

Um alle Anrufe aufzuzeichnen, muss in der TK-Anlage ein Netz-Anrufbeantworter eingerichtet sein (→ Anleitung der TK-Anlage).

Jeder Netz-Anrufbeantworter nimmt die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Leitung eingehen (Festnetz oder zugehörige VoIP-Rufnummer).



Der Netz-Anrufbeantworter wird automatisch über die zugehörige Verbindung angerufen. Eine für das Telefon definierte automatische Ortsvorwahl wird **nicht** vorangestellt.

Die Wiedergabe vom Netz-Anrufbeantworter wird über die Tastatur des Telefons gesteuert (Ziffern-Codes). Für VoIP muss in den Einstellungen der Basis festgelegt sein, wie die Ziffern-Codes in DTMF-Signale umgesetzt und gesendet werden sollen (provider-abhängig).

## Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nummer eintragen



Die TK-Anlage lässt die Verwaltung der Netz-Anrufbeantworter durch die Mobilteile zu.

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ **OK** ... dann

Netz-AB ein-/ausschalten: ▶ **Status** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer eingeben: ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

## Nachrichten anhören

▶ Taste **lang** drücken

oder

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ ... mit Netz-Anrufbeantworter auswählen ▶ **OK**

oder


▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Nachricht. anhören** ▶ **OK** ▶ ... mit Netz-Anrufbeantworter auswählen (**Netz-AB: IP1**) ▶ **OK**

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

# Akustikprofile


Das Telefon hat 3 Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen:

**Profil Leise, Profil Laut, Profil Persönlich**

- Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm (→ S. 41)		Ein	Aus	Aus
Klingelton (→ S. 40)		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke (→ S. 40)	intern	5	Aus	3
	extern	5	Aus	3
Mobilteil-Lautstärke (→ S. 17)	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Spot-LED bei Anruf (→ S. 38)		Ja	Nein	Nein
Automatische Rufannahme (→ S. 15)		Ja	Nein	Nein
Hinweistöne (→ S. 41)	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ► nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

---




## Spot-LED

Benutzen Sie Ihr Telefon als Taschenlampe.

### Taschenlampen-Funktion ein-/ausschalten

▶ Display-Taste **Spot-LED** drücken (→ S. 43).

Oder:

▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶ **Spot-LED** ▶ **OK**

Nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet **oder** Display-Taste **Aus** drücken.

# Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juli 2019						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zurück						OK



Der Kalender des Mobilteils und der TK-Anlage sind unabhängig voneinander.

## Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶ Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit Ein oder Aus auswählen

Datum eingeben: ▶ Datum ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben

Zeit eingeben: ▶ Zeit ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben

Text festlegen: ▶ Text ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)

Signalisierung festlegen:

▶ Signal ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren

Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken
- Klingeltonlautstärke dauerhaft ändern: ▶ ... während des Erinnerungsrufs Lautstärke-Tasten / drücken






Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

---




## Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:




- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

### Liste öffnen

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ OK ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern

oder







▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

---

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Den Tag auswählen. ▶ OK ▶ Die Terminliste wird angezeigt. ▶  Den gewünschten Termin auswählen.

mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen:

▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Ja

# Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

## Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
  - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
  - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
  - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
  - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
  - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
  - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhe-Display das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

## Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

# Schutz vor unerwünschten Anrufen

## Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  
 **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶  
OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von**  
und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ...  
mit Beginn und Ende des Zeitraums  
4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel



Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

## Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶  
 **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** ( = ein)

## Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶  
 **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** ( = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

---

# Mobilteil einstellen

---




## Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.



► Display-Taste **Zeit** drücken

oder

►  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **Datum und Uhrzeit** ► OK  
... dann

Datum einstellen: ► **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

z. B.        für den 14.01.2019






Zeit einstellen: ►  **Zeit** ► ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

z. B.     für 07:15 Uhr





Einstellung speichern: ► **Sichern**

---

## Display-Sprache ändern

►  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **Sprache** ► OK ... mit   
Sprache auswählen ► **Auswahl** ( = ausgewählt)

oder

►  ► Tasten   langsam nacheinander drücken ► mit  Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

# Display und Tastatur

## Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern**  (= ein) ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Screensaver auswählen:
  - ▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr / Analoguhr / <Bilder> / Dia-Show**)
- Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
- Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

## Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste kurz drücken ... das Ruhe-Display wird angezeigt

## Farbschema einstellen

Das Display kann mit hellem oder dunklem Hintergrund angezeigt werden.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Farbschema** ▶ **OK** ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl**  (= ausgewählt)

## Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Beleuchtung** ▶ **OK** ... dann
- Beleuchtung in Ladeschale:
  - ▶ **In Ladeschale:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:
  - ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Auswahl speichern: ▶ **Sichern**









Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

---

## Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Lassen Sie sich ankommende Rufe optisch signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **LED-Rufsignal** ▶ **Ändern** ( = aktiviert)









Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 30) dauerhaft gespeichert.

---

## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶   
**Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** ( = ein)

Tastensperre mit PIN-Schutz: ▶ Mobilteil-PIN setzen



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen.









Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

---

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)



Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

---



## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

### Während eines Gesprächs

- ▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken





oder


- ▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

### Im Ruhezustand

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ... dann

Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**











Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

---

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶  **Akustikprofile** ▶  **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ **OK** ▶ ... mit  Profil auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

**Hörerprofile:** Hoch oder Tief (Lieferzustand)

**Freisprechprofile:** Profil 1 (Lieferzustand) ... Profil 2

## Klingeltöne

### Klingelton-Lautstärke einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



- Während das Telefon klingelt**, können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Lautstärke-Tasten (lauter) oder (leiser) dauerhaft ändern. Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 30) dauerhaft gespeichert.

### Klingelton

Unterschiedliche Klingeltöne rufartspezifisch einstellen für verschiedene Anrufe (z. B. interne und externe Anrufe) an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

- Ab Version 2.36 der Basisstation können weitere rufspezifische Klingeltöne für Gruppen-, Tür- und Alarmrufe eingestellt werden. Hierfür ist eine erneute erfolgreiche Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation notwendig.

### Klingelton ein-/ausschalten

#### Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste das **Profil Leise** einstellen (→ S. 30) ... in der Statuszeile erscheint

#### Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Mit der Taste das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen (→ S. 30)

#### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste** drücken

### Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:






- ▶ ... mit Profil-Taste **Profil Leise** auswählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint




Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ ... mit Profil-Taste  Profil wechseln

## Vibrations-Alarm ein-/ausschalten





Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Vibration** ▶ **Ändern**  = ein)

 Diese Einstellung wirkt im **Profil Leise**. Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 30) dauerhaft gespeichert.



## Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen



Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen





Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

 Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 30) dauerhaft gespeichert.

## Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Vorwahlnummern** ▶ OK ▶ (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Beispiel

Vorwahlnummern

---

Landesvorwahl:  
00 - 49



---

Ortsvorwahl:  
0 - [8] ]

---

< C Sichern

## Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

**Ziffern-Tasten:** Die Tasten **0**  und **2** bis **9**  können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

**Display-Tasten:** Die linke und rechte **Display-Taste** sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 43).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

### Nummer wählen



Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

### Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**


Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

## Display-Tasten belegen, Belegung ändern



Die möglichen Optionen sind basisabhängig. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angemeldet, können die Display-Tasten ggf. auch über die TK-Anlage belegt werden.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

<b>INT</b>	Netz-Telefonbuch öffnen (→ S. 26)
<b>Kurzwahl</b>	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen (→ S. 42)
<b>Raumüberwachung</b>	Funktion nicht verfügbar
<b>Timer</b>	
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und ein-/ausschalten (→ S. 34)
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen (→ S. 32)
<b>Direktruf</b>	Direktruf einstellen (→ S. 15)
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 14)
<b>Spot-LED:</b>	Spot-LED (Taschenlampenfunktion) ein-/ausschalten (→ S. 31)
<b>E-Mail</b>	Funktion nicht verfügbar
<b>Mobilteiltelefonbuch</b>	Telefonbuch öffnen (→ S. 23)
<b>Mehr Funktionen...</b>	▶ <b>OK</b> ▶ ... mit  weitere Funktion auswählen

### Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

---

## Weitere Einstellungen/Funktionen

---

### Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb der an der Basis eingestellten Zeit** erfolgen.

### Am Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ▶ ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird der Name des Mobilteils angezeigt. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

---

### Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Basisauswahl** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**

= ausgewählt

**Beste Basis:** Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

- ▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ▶ **Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

---

### Mobilteil abmelden

Das Mobilteil muss über die TK-Anlage gelöscht werden (→ Anleitung der TK-Anlage). Wenn die Basis provisioniert, wird in der Basis das Mobilteil gelöscht.








Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

---

## Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: **0000**). Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.






4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶ ... mit  die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK

---

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen


- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

# Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie im Internet (Auerswald: [www.auerswald.de/Fon-tevo](http://www.auerswald.de/Fon-tevo): [www.fon-tevo.com](http://www.fon-tevo.com)). Bei weiterführenden Fragen zu Ihrer TK-Anlage steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner, bei dem Sie Ihre TK-Anlage gekauft haben, gerne zur Verfügung.

## Fragen und Antworten

### Schritte zur Fehlerbehebung

<p><b>Das Display zeigt nichts an.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.  <b>lang</b> drücken.</li><li>2. Der Akku ist leer. Akku laden bzw. austauschen.</li></ol>
<p><b>Im Display blinkt „Keine Basis“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li><li>2. Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzteil der Basis kontrollieren.</li></ol>
<p><b>Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.</b></p> <p>Mobilteil ist noch nicht angemeldet.</p> <p>▶ Mobilteil anmelden.</p>
<p><b>Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.</b></p> <p>▶ Es ist das falsche Profil eingestellt. ▶ <b>Profil Persönlich</b> einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen (→ S. 30).</p>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (→ S. 40).</li><li>2. Anrufweitzerschaltung eingestellt. ▶ Anrufweitzerschaltung ausschalten.</li><li>3. Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt. ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 35).</li><li>4. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht. ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 35) überprüfen.</li></ol>
<p><b>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</b></p> <p>Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.</p> <p>▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 17).</p>

**Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.**

1. **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben.
  - ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
2. **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist für Sie nicht freigeschaltet.
  - ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
3. Das Telefon ist über eine TK-Anlage/einen Router mit integrierter TK-Anlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - ▶ Einstellungen in der TK-Anlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

**Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerlaut.**

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.

Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

---

# Anhang

---

## Gürtelclip

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

- **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.




---

## Headset anschließen



Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der Unterseite Ihres Telefons anschließen **1**.



Wenn Sie **kein** Headset anschließen, setzen Sie die mitgelieferte Gummiablendeckung ein **2**, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.

---

## Kontakt mit Flüssigkeit

Ihr Mobilteil ist spritzwassergeschützt.

Beim Kontakt mit Flüssigkeit klopfen Sie das Wasser aus der Mikrofonöffnung und entfernen Sie das Wasser auf dem Mobilteil mit einem saugfähigen Tuch. Ihr Mobilteil ist einsatzbereit.

Sollte Ihr Mobilteil mit einer größeren Menge Flüssigkeit in Kontakt kommen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.



# Zeichensatztabellen

## Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

---

# Index

---

<b>A</b>	
Abmelden (Mobilteil) . . . . .	44
Akku	
Ladezustand . . . . .	12
Akustikprofile . . . . .	30
Ändern	
Freisprechlautstärke . . . . .	39
Hörerlautstärke . . . . .	39
Mobilteil-PIN . . . . .	45
Anklopfen	
extern während internen	
Gesprächs . . . . .	16
intern während externen	
Gesprächs . . . . .	16
Anklopfen, extern . . . . .	19
Anonym anrufen . . . . .	18
Anruf	
anonym . . . . .	19
automatisch annehmen . . . . .	38
Anruf, anonym . . . . .	18, 19
Ruhe vor . . . . .	35
Anrufbeantworter	
Nachrichten anhören . . . . .	29
Anrufbeantworterliste . . . . .	9
Anrufen	
aus Branchenbuch . . . . .	27
aus Online-Telefonbuch . . . . .	27
extern . . . . .	14
Anrufer zurückrufen . . . . .	20
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen . . . . .	28
Eintrag . . . . .	28
Eintrag löschen . . . . .	28
löschen . . . . .	28
Nummer in Telefonbuch übernehmen . . . . .	28
öffnen . . . . .	28
Anruflisten . . . . .	28
Anrufweitschaltung . . . . .	20
Anzeige	
Anonym . . . . .	18
Extern . . . . .	18
Meldung des Netz-Anrufbeantworters . . . . .	9
neuer Nachrichten ein-/ausschalten . . . . .	9
nicht angenommene	
Termine/Jahrestage . . . . .	33
Speicherplatz Telefonbuch . . . . .	25
Unbekannt . . . . .	18
Auflegen-/Ende-Taste . . . . .	14
Aufmerksamkeitston (Beep) . . . . .	30
Automatische Rufannahme . . . . .	38

---

<b>B</b>	
Basis	
Name ändern . . . . .	44
wechseln . . . . .	44

Beep (Aufmerksamkeitston) . . . . .	30
Beleuchtung, Display . . . . .	37
Beste Basis . . . . .	44

---

<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification . . . . .	18
CLIP, CLI Presentation . . . . .	18
CLIP-Bild, in Telefonbuch . . . . .	23
CLIR, CLI Restriction . . . . .	18

---

<b>D</b>	
Datum einstellen . . . . .	11
Direktruf . . . . .	15
Display	
Beleuchtung . . . . .	37
einstellen . . . . .	37
Farbschema . . . . .	37
Screensaver . . . . .	37
Display-Sprache einstellen . . . . .	36
Display-Symbole . . . . .	12
Display-Tasten . . . . .	7
belegen . . . . .	42
Symbole . . . . .	12

---

<b>E</b>	
Empfangsstärke . . . . .	12
Entgangener Anruf . . . . .	28

---

<b>F</b>	
Falscheingaben korrigieren . . . . .	24
Farbschema . . . . .	37
Fehlerbehebung	
allgemein . . . . .	46
Flüssigkeit . . . . .	48
Fragen und Antworten . . . . .	46
Freisprechen . . . . .	16
Freisprechlautstärke . . . . .	17

---

<b>G</b>	
Gespräch	
extern . . . . .	14
Groß-/Kleinschreibung . . . . .	24

---

<b>H</b>	
Hilfe . . . . .	46
Hinweistöne . . . . .	41
Hörerlautstärke . . . . .	17
Hörerprofile . . . . .	39

---

<b>I</b>	
Internes Gespräch	
anklopfen . . . . .	16

---

<b>J</b>	
Jahrestag	
nicht angenommen anzeigen . . . . .	33

---

---

## K

Kalender . . . . .	32
Klein-/Großschreibung . . . . .	24
Klingelton	
ändern . . . . .	40
in Ladeschale ausschalten . . . . .	35
Melodie f. interne/externe Anrufe . . . . .	40
Zeitsteuerung . . . . .	35
Konferenz . . . . .	22
beenden . . . . .	22
zwei externe Gespräche . . . . .	22
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	48
Korrektur v. Falscheingaben . . . . .	24
Kundenservice . . . . .	46
Kurzwahl . . . . .	42

---

## L

Laden, still . . . . .	35
Ladezustand der Akkus . . . . .	12
Lautsprecher . . . . .	16
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil . . . . .	17
Freisprechlautstärke Mobilteil . . . . .	39
Hörer . . . . .	39
Lautsprecher . . . . .	39
Lautstärke-Tasten . . . . .	7
Liste	
angenommene Anrufe . . . . .	28
Anrufbeantworter . . . . .	9
Anruflisten . . . . .	28
ausgehende Anrufe . . . . .	28
entgangene Anrufe . . . . .	28

---

## M

Makeln	
zwei externe Gespräche . . . . .	21
Medizinische Geräte . . . . .	3
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen . . . . .	9
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe . . . . .	40
Menü	
Übersicht . . . . .	10
Menü-Taste . . . . .	6
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten . . . . .	17
Mikrofonempfindlichkeit . . . . .	17
Mobilteil	
abmelden . . . . .	44
anmelden an weiterer Basis . . . . .	44
automatische Tastensperre . . . . .	38
Display-Beleuchtung . . . . .	37
Display-Sprache . . . . .	36
ein-/ausschalten . . . . .	5
Farbschema . . . . .	37
Freisprechlautstärke . . . . .	17, 39
Hinweistöne . . . . .	41
Hörerlautstärke . . . . .	17, 39
PIN ändern . . . . .	45
Screensaver . . . . .	37

Stumm schalten . . . . .	17
Wechsel zu bestem Empfang . . . . .	44
Wechsel zu einer anderen Basis. . . . .	44

---

## N

Nachrichten-LED ein-/ausschalten. . . . .	9
Nachrichtenlisten . . . . .	9
öffnen . . . . .	9
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netz-Anrufbeantworter . . . . .	29
ein-/ausschalten . . . . .	29
Nummer eintragen . . . . .	29
Netzdienste, providerspezifisch. . . . .	18
Nicht angen. Jahrestage/Termine . . . . .	33
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen . . . . .	29
nicht übermitteln . . . . .	19

---

## O

Optisches Rufsignal . . . . .	38
-------------------------------	----

---

## P

Profile. . . . .	30
Profil-Taste . . . . .	30

---

## R

Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .	25
Rückfrage	
beenden. . . . .	21
extern. . . . .	21
Rückruf	
einleiten . . . . .	20
löschen. . . . .	20
Rufliste . . . . .	28
Rufnummernanzeige . . . . .	18
Rufnummernübermittlung. . . . .	18
ein-/ausschalten . . . . .	19
keine . . . . .	18
temporär ausschalten . . . . .	19
Rufnummernunterdrückung. . . . .	18
Rufsignal, optisch. . . . .	38
Ruftöne. . . . .	40
Ruhe vor Anrufen	
anonymen . . . . .	35
Klingelton in Ladeschale ausschalten . . . . .	35
Zeitsteuerung . . . . .	35

---

## S

Schlummermodus (Wecker) . . . . .	34
Screensaver. . . . .	37
Seiten-Taste. . . . .	7
Sicherheitshinweise . . . . .	3
Signalisierung, Symbole . . . . .	12
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderbuchstaben eingeben . . . . .	24
Sonderzeichen eingeben . . . . .	24
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz im Telefonbuch . . . . .	25

Spot-LED . . . . .	31
Statusleiste	
Symbole . . . . .	12
Steckernetzgerät . . . . .	3
Steuer-Taste . . . . .	6
Stilles Laden . . . . .	35
Stumm schalten des Mobilteils . . . . .	17
Suchen im Telefonbuch . . . . .	24
Symbole	
auf Display-Tasten . . . . .	12
Signalisierung . . . . .	12
Statusleiste . . . . .	12
Wecker . . . . .	34

---

## T

Taschenlampen-Funktion . . . . .	31
Taste	
mit Funktion oder Nummer belegen . . . . .	42
Tasten	
Auflegen-/Ende-Taste . . . . .	14
Display-Tasten . . . . .	7
Menü . . . . .	6
Profile . . . . .	30
Seiten-Taste . . . . .	7
Steuer-Taste . . . . .	6
Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .	5
Tastensperre, automatisch . . . . .	38
Telefonbuch . . . . .	23
durchsuchen . . . . .	24
Eintrag auswählen . . . . .	24
Eintrag suchen . . . . .	26
Reihenfolge der Einträge . . . . .	25
Telefonieren	
extern . . . . .	14
Termin	
einstellen . . . . .	32
nicht angenommenen anzeigen . . . . .	33
Text eingeben . . . . .	24

---

## U

Uhrzeit einstellen . . . . .	11
Umlaute eingeben . . . . .	24

---

## V

Verbinde mit Basis . . . . .	44
Vibrations-Alarm . . . . .	41
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen . . . . .	23
VIP-Klingelton . . . . .	23
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen . . . . .	41

---

## W

Wählen	
mit Anrufliste . . . . .	15
mit Kurzwahl . . . . .	42
mit Telefonbuch . . . . .	14
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker . . . . .	34

ein-/ausschalten .....	34
Weckruf .....	34

---

## **Z**

Zeichensatztabellen .....	49
Zeitsteuerung für externe Anrufe .....	35
Ziffern-Taste belegen .....	42